

Weitere Hinweise für das MB02+

Wenn Spectrum+2 und MB02 verbunden und eingeschaltet sind, gelangt man in den Modus des Spectrum+2 durch: Gleichzeitiges Drücken und Halten von ENTER und EXTENDED MODE, dann Reset/Kaltstart am MB02.

Formatieren mit ff17:

Auf CF-Karte

Tracks: 67 (für 2 MB), oder 65 (für 1,8 MB, wie Disketten)

Sektoren: 15

Auf RAM-Disk

Tracks: 15 (für 512 kB Speicherchips)

Sektoren: 15

Auf 3,5“ HD-Disketten (1,8 MB)

Tracks: 82

Sektoren: 11

BASIC-Programme können Zeilennummern größer 9999 enthalten.

Eingabe bzw. Darstellung der größeren Zeilennummer

10 000 = :000

11 000 = ;000

12 000 = <000

13 000 = =000

14 000 = >000

15 000 = ?000

16 000 = @000

Max. 16383 = @383

Stützbatterie im MB02: CR2032